


## K25-V2 定時型智慧開關



### 簡介

本開關可直接替換傳統式開關，具備每日四次定時關燈功能，避免用後忘記關燈。免除工作人員定時四處巡迴逐一關燈的麻煩。

### 應用場合



教室



圖書館



會議室



寢室大燈



機房/庫房



辦公室大燈


### 訂貨號

型號	說明
K25-110V-S	110V-單組負載
K25-110V-D	110V-雙組負載
K25-220V-S	220V-單組負載
K25-220V-D	220V-雙組負載

### 控制功能概要

#### 基本說明

- 1)待機期間  
開關上之小燈點亮，供提示使用者開關在此
- 2)電源停復電  
當開關電源停電後復電，負載將維持開燈狀態，非經人員按開關不會自動開燈
- 3)每日四次自動復歸開燈  
每日早晨、中午、晚間及夜間，預約時間到達時會自動復歸一次
- 4)管制期間：(每日夜間可選擇是否管制)  
進入管制期間負載將關閉、開關小燈會熄滅，此時按鈕會暫時失效，直到第二天6:00回復待機狀態，開關上小燈會再度點亮供使用者繼續使用



#### 參數設定：內面板具指撥開關可供設定

- 1)可修改二個時間點  
傍晚：四個選擇，17:00/17:30/18:00/18:30(BIT 1/2)  
夜間：四個選擇，分別為21:00/22:00/23:00/24:00(BIT 3/4)
- 2)夜間管制/不管制選擇(BIT 8)
  - a)管制：夜間負載關閉直到早上6:00再進入待機
  - b)不管制：夜間時間為關閉後隨即進入待機狀況

#### 時間保護與電源與負載

- 電源分110V及220V二種，定貨時指定
- 1)停電期間，其時鐘仍可正常運作
  - 2)無需使用電池保護時鐘，減少維護成本
  - 3)時鐘校正：每月誤差低於1分鐘，具紅外線手持校正設定器，供修訂時鐘值用
  - 4)電源直接取自火線開關，無需使用零線
  - 5)待機耗電：220vac/ 小於2ma
  - 6)每回路最大負載量：500W
  - 7)可加選雙迴路負載(即2組各500W，可為同相或非同相)

#### 尺寸圖與接線圖：同K20(詳背頁)